

Casetă de rezervă



Simple

Detectie și comutare automată



Fiabil

Furnizează
Fiabilitate
alimentare de
rezervă



Reîncărcare solară

Reîncărcarea bateriei de la soare
Mod de rezervă



Pornire fără alimentare

Reporniți sistemul după
Oprirea bateriei

Specificații tehnice	Casetă de rezervă - B0	Casetă de rezervă - B1
Ieșire CA (pe rețea)		
Conexiune la rețea	Monofază	Trifazat
Tensiune nominală	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Frecvența CA	50 Hz/60 Hz	
Interval tensiune CA de ieșire	198 V ~ 253 V	342 V ~ 440 V
Ieșire CA (Backup)		
Conexiune de încărcare	Monofază	Monofază
Tensiune nominală	220 V / 230 V	220 V / 230 V
Frecvența CA	50 Hz/60 Hz	
Puterea aparentă maximă	5.000 VA	3,300 VA
Curentul maxim de ieșire	22.7 A	15.2 A
Timpul de comutare	< 3 s	
Intrare CA (inverter)		
Tensiune nominală	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Frecvența CA	50 Hz/60 Hz	
Inverter compatibil	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Specificații generale		
Interval de temperatură de funcționare	-20 °C până la +45 °C (-4 °F până la 113 °F)	
Interval de umiditate relativă	0 %RH ~ 100 %RH	
Dimensiuni (l × l × A)	400 x 350 x 130 mm (15.8 x 13.8 x 5.1 inch)	
Greutate	11 kg	
Grad de protecție	IP 65	