

c 1. TITLUL

Generator portabil pe benzină KS 2900 cu o putere maximă de 2900 W, 2x16A (230 V), 12 V, regulator automat de tensiune (AVR), indicator nivel scăzut de ulei, protecție la suprasarcină și scurtcircuit, afișaj (frecvență, tensiune, ore de funcționare).

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

Generatorul casnic pe benzină KS 2900 de la marca germană "Könner & Söhnen" este o alegere excelentă pentru alimentarea de rezervă sau temporară a unei case mici, cabană, atelier, etc. Această unitate robustă este cea mai bună alegere pentru utilizatorii care caută caracteristici standard care nu compromit performanța echipamentului. Dimensiunile sale compacte și greutatea redusă extind domeniul său de aplicare și îl fac convenabil de transportat. Rezervorul de combustibil de 15 litri asigură funcționarea neîntreruptă fără realimentare. Motorul fiabil Könner & Söhnen îndeplinește toate standardele europene de calitate, inclusiv cele mai recente standarde de zgomot și standardele de emisii EURO V. Afișajul LED cu iluminare din spate permite monitorizarea convenabilă a stării de funcționare a generatorului și întreținerea în timp util a acestuia, care implică schimbarea uleiului, a filtrelor etc. Un regulator automat de tensiune (AVR) inteligent și întrerupătoarele de circuit asigură siguranța personală și protejează echipamentul împotriva suprasarcinii și scurtcircuitului. Acest generator pe benzină este echipat cu un carburator japonez, care asigură o funcționare mai silențioasă a generatorului în comparație cu omologii săi și garantează întotdeauna o funcționare fără defecțiuni și fără întreruperi pe întreaga gamă de sarcini.

Ambalajul color atrăgător evidențiază principalele avantaje ale acestui model și asigură o experiență de cumpărare plăcută.

Modelul KS 2900 are următoarele caracteristici:

- Motorul proprietar robust K&S îndeplinește standardul de emisii EURO V și are propriul număr de serie individual, ceea ce ne permite să controlăm calitatea producției și a serviciilor.
- Sistemul de pornire manuală ușor și convenabil permite pornirea rapidă a motorului fără prea mult efort.
- Generatorul este echipat cu controale ale tuturor indicatorilor cheie: protecție la suprasarcină și scurtcircuit, senzor de nivel al combustibilului și indicator de nivel al uleiului
- Panoul de comandă ergonomic al generatorului permite operarea ușoară a generatorului datorită amplasării convenabile a tuturor funcțiilor: afișaj LED (ore de funcționare, frecvență, tensiune), prize, conectori de masă, terminale etc. Indicatoarele

LED permit monitorizarea eficientă a stării de funcționare a generatorului și întreținerea sa în timp util.

- Generatorul este echipat cu un cadru din oțel armat, sistem dublu antivibrație - rulmenți din cauciuc și picioare de sprijin - pentru reducerea vibrațiilor și a zgomotului, precum și pentru protecția împotriva alunecării și coroziunii.

1. CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Panou de control ergonomic convenabil

Afișaj LED: contor de ore, frecvență și tensiune

Regulator automat de tensiune (AVR) încorporat

Protecție la suprasarcină și scurtcircuit

Senzor de nivel al combustibilului

Deconectare automată la nivel scăzut de ulei

Cadru din oțel ranforsat

Sistem dublu anti-vibrații

Acoperire electrostatică

Motor Könnner & Söhnen

Socuri 2x16A/230V; 1x12V DC

2. SPECIFICAȚIILE MOTORULUI:

- Modelul motorului: Könnner & Söhnen KS 200

- Tipul motorului: în patru timpi, alimentat cu benzină, răcit cu aer

- Volumul motorului: 196 cm³

- Puterea motorului: 6,5 CP

- Tip combustibil: benzină

- Volumul rezervorului de combustibil: 15 L

- Volumul carterului: 0,6 L

- Timp de lucru cu 50% putere: 15 h

- Nivel de zgomot L_{pa} (7m)/L_{wa}: 68/93 dB

3. SPECIFICAȚIILE GENERATORULUI

- Putere maximă: 2,9 kW

- Putere nominală: 2,5 kW

- Tensiune: 230 V

- Frecvență: 50* Hz

- Curent (max.): 12.5 A

- Pornirea motorului: Manual

- Prize: 2x16A / 230V; 1x12V DC

- Dimensiuni (L x l x î), mm: 580 x 440 x 430

- Greutate: 41,5 kg

*În modurile tranzitorii, frecvența generatorului se poate modifica pe termen scurt, adică, în timpul funcționării normale a generatorului, abaterea indicatorului de frecvență este permisă. În funcție de tipul de generator, motor și modul de funcționare, frecvența poate fi de 49-54Hz

1. DOMENIUL DE APLICARE AL FURNIZĂRII

Generator KS 2900 1

Pachet 1

Manual de utilizare 1

Cheie pentru bujii 1

Picioare de susținere 4

Șurub de fixare M6 4

Vă rugăm să rețineți! Generatorul este livrat fără ulei de motor și benzină. Asigurați-vă că umpleți motorul în patru timpi pe benzină cu ulei de motor înainte de pornire. Vă recomandăm să utilizați ulei de motor semi-sintetic 10W-30 sau 10W-40. Asigurați-vă că verificați nivelul uleiului înainte de fiecare pornire! Utilizați numai benzină fără plumb!

2. INFORMAȚII DESPRE MARCĂ

Cu o experiență de peste 10 ani în producția și vânzarea de echipamente, precum și cu un potențial propriu de service și inginerie, TM "Könner & Söhnen" actualizează și implementează constant cele mai noi tehnologii în produsele sale, oferind astfel clienților exigenți sisteme și dispozitive mai eficiente și îmbunătățite. Produsele de înaltă calitate ale TM "Könner & Söhnen" sunt recunoscute de experți internaționali și premii prestigioase. În 2019, produsele TM "Könner & Söhnen" au primit premiul german Plus X Award în trei categorii - "întărită calitate", "funcționalitate" și "ușurință în utilizare".

Produsele Könner & Söhnen sunt deja disponibile pentru mai mult de 500 de milioane de clienți din peste 15 țări europene.

Criteriile prioritare pentru produsele noastre sunt calitatea ridicată, fiabilitatea și siguranța în exploatare. Generatorul Könner & Söhnen este investiția dumneavoastră într-un viitor durabil și o asigurare în cazul unor circumstanțe neprevăzute.