

Comutator cu 8 porturi de 100 Mbps

SF108C



Caracteristici cheie

- 8 porturi RJ45 de 100 Mbps
- Negociere automată 10/100 Mbps
- MDI/MDIX automat
- Control flux 802.3X
- Carcasă din material plastic
- Proiectată pentru desktop/montare pe perete
- Plug & Play, ușor de utilizat

Specificații

Hardware	
Port de rețea	8 porturi 10/100Mbps
Acceptă alimentarea prin Ethernet	NU
Temperatura de funcționare	0 C°~ 40 °C
Umiditate de funcționare	10~90%
Consum de energie	1,2W
Indicator LED	1 sursă de alimentare 8 Link/Ack
Performanță	
Categorie	Comutator negestionat

Comutator cu 8 porturi de 100 Mbps

Capacitatea de comutare	1,6Gbps
Rata de redirecționare a pachetelor	0,1488Mpps*8
Memorie tampon de pachete	768 Kb
Cadru jumbo	2K
Dimensiunea tabelului MAC	2K
Protecție la supratensiune	Mod comun: ± 2 KV Mod diferențial: 1 KV
Altele	
Adaptor de alimentare	DC5V1A
Materialul carcasei	Plastic
Metoda de instalare	Pe desktop/montare pe perete
Dimensiune	133,2 x 62 x 21 mm
Greutate	86 g