

BT003

Nr. comandă - 0173

**DESCRIERE:**

- reactivare automată după o pană de curent (memorie E-EEPROM încorporată)
- comunicare radio bidirecțională pe frecvența de 433,92 MHz
- starea receptorului este indicată de LED

Parametrii tehnici

Alimentare	2x1,5 V AAA baterie alcalină
Tipul de comunicare	bidirecțională
Frecvență	433,92 MHz
Sensibilitate	< - 95 dBm
Raza de acțiune	200 m (în zona deschisă), 25 m (în zona construită)
Ieșire	releu, max.16 A / 230 VAC
Grad de protecție	IP40
Temperatura de lucru	0 °C până la 40 °C