

I: Dispozitivul este online si are un eveniment de tip alarma, dar telefonul mobil nu afiseaza notificarea?
 R: Mai intai, confirmati ca aplicatia are toate permisiunile de notificari activate in setarile telefonului mobil. In circumstante normale, cand este declansata o alarma, un mesaj va aparea in bara de notificari a telefonului mobil. Ar trebui sa setati un sunet sau o vibratie la notificare in telefonul dvs. mobil. Atentieatunci cand vizionati video in timp real in aplicatie, nu vetiprimialarmedelacamera video deoarece functia implicita a dispozitivului este vizualizarea camerei moment in care se considera ca utilizatorul urmareste deja imaginile live, si nu mai sunt necesare notificari. Datorita algoritmului avansat inteligent de trimitere a notificarilor veti primi mai putine mesaje de alarma, desi camera va inregistra toate mesajele si pozele de alarma.

9. SPECIFICATII

Sistem	Procesor	XM530
	Senzor de imagine	1/2.9" CMOS F37
	Sistem de operare	Sistem incorporat LINUX OS
	Aplicatii	TUYA Smart / Smart Life
Video	Rezolutie	1080P 2MP
	Compresie video	Smart H.264+
	Detectia miscarii	Da
	Illuminare redusa	0.1LUX/F1.2
	Captura imagine	Da
	Imagine rasturnata	Da
Lentile Illuminare	Obiectiv	3.6MM lentina fixa
	Leduri	4bc Leduri Array IR
Audio	Standard de compresie	G.711
	Comunicare bidirectionala	Da
Management inregistrare	Dimensiune fisier video	2.5GB-4.5GB / Zi
	Mod de inregistrare	Inregistrare manuala, Inregistrare la detectie miscare/alarma, Inregistrare programata
	Stocare video	TF Card / Cloud(contracost)
	Redare, copie de rezerva	Da
	Declansare alarma	Inregistrare la alarma, Captura ecran
Retea	Interfata retea	1*RJ45, 10/100M10-100 Base-T,self-adaptable Ethernet port
	WiFi	Frecventa: 2.4GHz; Putere emisie: 100mW
	Protocoale de retea	TCP/IP, HTTP
	Mod de conectare/transmisie	P2P, Smart Cloud Server(contracost)
	Conexiune WiFi	Adaugare cod QR, EZ Mode
Auxiliar	Slot card	Card TF microSD maxim 128GB (nu este inclus)
	Resetare cheie	Da
Alimentare	Parametri alimentator	230 V AC - DC 12V 1A
	Consum de energie	6W
Conditii de utilizare	Grad de protectie impotriva intemperiilor	IP66
	Mod de instalare	Vertical pe perete
	Temperatura de lucru	-26°C ~ +60°C
	Umiditate admisa	10% - 90% fara condens
General	Material	ABS pentru exterior
	Greutate produsului	414 g