

Pagina de detalii a produsului



BTICINO

Matix – Buton (întrerupator cu revenire) 1 modul 10A 1M

REF. BTHAM5005 | EAN. 5940781000033

> Butonul BTHAM5005 din gama Matix este un mecanism modular compact, cu 1 modul, destinat controlului circuitelor de iluminat dintr-un singur punct. Acest buton funcționează prin apăsare tastei (basculant) și este ideal pentru aplicații rezidențiale sau comerciale, fiind compatibil cu toate accesoriile din gama Matix. Designul său alb lucios și materialul termoplastic fără halogen îl recomandă pentru instalații moderne și sigure.

Caracteristici tehnice

Număr module: 1 Modul
Număr poli: 1P
Tensiune nominală: 250 V AC
Curent nominal: 10 A
Contact: Normal deschis (NO)
Metodă de acționare: Basculant
Montaj: Clipsare pe suporturile Matix, montate îngropat, în doze standard italian
Compatibilitate smart: Nu (fără HomeKit, Alexa, Google, IFTTT)

Caracteristici materiale

Material: Termoplastic
Fără halogen: Da
Finisaj: Lucios
Culoare: Alb (RAL 9003)
Tratament antimicrobian: Nu
Protecție suprafață: Neprotejat
Grad protecție IP: IP20

Dimensiuni

Lățime: 23.4 mm x Înălțime: 43.8 mm x Adâncime: 37 mm
Adâncime minimă doză instalare: 30 mm

Instalare

Acest produs trebuie instalat conform regulilor de instalare și, de preferință, de către un electrician calificat. O instalare și o utilizare incorecte pot duce la riscuri de electrocutare sau incendiu. Înainte de a efectua instalarea, citiți manualul de utilizare, țineți cont de locul de montare specific produsului. Nu deschideți, demontați, descompuneți sau modificați aparatul exceptând cazul în care există o mențiune particulară indicată în manualul de utilizare. Toate produsele Legrand trebuie deschise și reparate exclusiv de către persoane formate și abilitate de către Legrand. Orice deschidere sau reparare neautorizată anulează toate responsabilitățile, drepturile de înlocuire și garanțiile. Utilizați exclusiv accesorii marca Legrand. Înainte de instalare deconectați circuitul din tabloul electric. Conectați produsul la circuitul electric prin strângerea conductoarelor în bornele cu șurub respectând schema de pe produs. Clipsați produsul pe suportul Matix.

Conformitate și aprobare

Certificări: CE Standard: IEC 60669-1
Directive UE: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE
Conform directive: RoHS, REACH, DEEE

Informații suplimentare

Instalare: Cu unelte standard.
Întreținere: Nu este necesară.
Curățare: Cu lavetă moale, fără solvenți agresivi. Testați soluția de curățare pe o porțiune mică înainte de utilizare.