

Pagina de detalii a produsului

**BTICINO****Matix - întrerupător cap-scară 2 module 16A 1P**

REF. BTHAM5003/2 | EAN. 5940781000217

> Întrerupătorul cap-scară BTHAM5003/2 din gama Matix este un mecanism modular compact, cu 2 module, destinat controlului circuitelor de iluminat din două puncte. Acest întrerupător funcționează prin apăsare tastei (basculant) și este ideal pentru aplicații rezidențiale sau comerciale, fiind compatibil cu toate accesoriile din gama Matix. Designul său alb lucios și materialul termoplastice fără halogen îl recomandă pentru instalații moderne și sigure.

Caracteristici tehnice

Număr module: 2 Module
Număr poli: 1P
Tensiune nominală: 250 V AC
Curent nominal: 16 A
Curent pentru lămpi fluorescente: 16 AX Metodă de acționare: Basculant
Montaj: Clipsare pe suporturile Matix, montate Îngropat, în doze standard italian
Compatibilitate smart: Nu (fără HomeKit, Alexa, Google, IFTTT)

Caracteristici materiale

Material: Termoplastice
Fără halogen: Da
Finisaj: Lucios
Culoare: Alb (RAL 9003)
Tratament antimicrobian: Nu
Protecție suprafață: Neprotejat
Grad protecție IP: IP20

Dimensiuni

Lățime: 46,9 mm x Înălțime: 43.8 mm x Adâncime: 37 mm
Adâncime minimă doză instalare: 30 mm

Instalare

Acest produs trebuie instalat conform regulilor de instalare și, de preferință, de către un electrician calificat. O instalare și o utilizare incorecte pot duce la riscuri de electrocutare sau incendiu. Înainte de a efectua instalarea, citiți manualul de utilizare, țineți cont de locul de montare specific produsului. Nu deschideți, demontați, descompuneți sau modificați aparatul exceptând cazul în care există o mențiune particulară indicată în manualul de utilizare. Toate produsele Legrand trebuie deschise și reparate exclusiv de către persoane formate și abilitate de către Legrand. Orice deschidere sau reparare neautorizată anulează toate responsabilitățile, drepturile de înlocuire și garanțiile. Utilizați exclusiv accesoriile marca Legrand. Înainte de instalare deconectați circuitul din tabloul electric. Conectați produsul la circuitul electric prin strângerea conductoarelor în bornele cu șurub. Clipsați produsul pe suportul Matix.

Conformitate și aprobare

Certificări: CE Standard: IEC 60669-1
Directive UE: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE
Conform directive: RoHS, REACH, DEEE

Informații suplimentare

Instalare: Cu unelte standard.
Întreținere: Nu este necesară.
Curățare: Cu lavetă moale, fără solvenți agresivi. Testați soluția de curățare pe o porțiune mică înainte de utilizare.