

PHILIPS

WelcomeBell 300 AddPush

DES 7000 WPB

Buton adițional de apelare



Butonul adițional de apelare este compatibil cu toate aparatele din seria PHILIPS WelcomeBell 300. Mulțumită razei de acțiune de 300 m este ideal pentru a fi utilizat pentru o intrare secundară.

+ Produs

- O lumină care clipește semnalizează un acumulator parțial descărcat la emițător și asigură faptul că nu veți mai fi surprins de un acumulator descărcat complet.
- Platforma poate fi extinsă până la 4 sonerii și 4 emițătoare (butoane de sonerie, senzor de mișcare, detector de deschidere pt. ușă/fereastră)
- Sunet de sonerie ce poate fi individualizat pentru fiecare emițător pentru a se face cu ușurință distincție între intrările de la locuința dv.
- Buton de sonerie iluminat și rezistent la orice condiție meteorologică (IP65)

Conținutul setului:

- 1 buton de sonerie
- 1 protecție contra ploii

IP65



Easy Install

Caracteristici tehnice

		Accesorii opționale
Garanție	2 ani	
Cablare	fără fir	
Distanță maximă	300 m în câmp liber - frecvență 433 MHz	
Caracteristici emițător	număr max. de receptori: 4 buton de sonerie, cu iluminare: da port-etichetă pt. nume, cu iluminare: da alarmă în cazul acumulatorilor parțial descărcați: da (lumină intermitentă + semnal sonor) fixare: pe perete	 WelcomeBell 300 Basic sonerie fără fir, 300 m, lumină intermitentă
Execuție	plastic alb și transparent	 WelcomeBell 300 Color sonerie fără fir, 300 m, lumină intermitentă colorată
Caracteristici electrice	2 baterii tip AAA (LR03) (nu sunt livrate împreună cu produsul)	 WelcomeBell 300 MP3 sonerie fără fir, 300 m, lumină intermitentă & MP3
Temperatura de funcționare	-10°C / 55°C	 WelcomeBell 300 Plugin sonerie fără fir, de pus în priză, 300 m
Utilizare	spații exterioare (IP65)	 WelcomeBell 300 AddContact detector de deschidere pt. ușă/fereastră
Caracteristicile produsului individual	dimensiuni: greutate:	 WelcomeBell 300 AddMove senzor de mișcare
Caracteristici set	dimensiuni: 115 (l) x 70 (l) x 35 (a) mm greutate:	
Normă și certificare	CE, RoHS, REACH	

