

Modulul de intrerupator VL-FC2SZ2-2G, face parte din noua generatie de intrerupatoare tactile Livolo, module imbunatatite, ce vin cu un design nou, un consum de energie redus in modul stand-by, senzor tactil cu un timp de raspuns mai rapid, compatibilitate cu o gama extinsa de tipuri de becuri si un chip intern mai performant fata de modelele anterioare.

Este fabricat din materiale de o calitate superioara fata de alte produse similare regasite pe piata, cu o carcasa ignifuga, ce nu produce arc electric.

Datorita butonului cu iluminare LED, intrerupatorul poate fi gasit usor si pe intuneric.

Specificatii tehnice:

- **Produs:**
Intrerupator tactil (touch)
- **Tip:**
Dublu
- **Funcții:**
Cap-Scara / Cruce
De pe aplicatie cu ajutorul hub-ului Livolo EC
Vocal - cu aplicatia Amazon Alexa sau Google Home (este necesar si achizitionarea hub-ului Livolo EC)
- **Utilizare:**
Rezidential / General
- **Dimensiuni:**
46.5 x 46.5 x 37 mm
- **Panou/Rama inclus(a):**
Nu
- **Durata medie de viață:**
100.000 de acționări
- **Poate fi acționat de la telecomandă (wireless):**
Nu
- **Putere maximă instalată:**
1000 W
- **Curent nominal:**
5 A
- **Tensiune maximă:**
250 V
- **Consum propriu:**
< 0.1 mW
- **Conditii de operare:**
-10~40°C / Umiditate Relativa < 95%
- **Mod de funcționare:**
Touch screen (prin atingere)
- **Montaj:**
Ingropat
- **Standard:**
Clasic / German

- **Număr doze standard:**
1
- **Certificări:**
CE, RoHS
- **Grad de protecție:**
IP44
- **Poate fi actionat de pe smartphone:**
Da, cu ajutorul hubului Livolo EC
- **Poate fi controlat vocal:**
Da, cu ajutorul hubului Livolo EC